УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ / ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Компании **ЮТЭК** (Россия) и **SWG Europe Ltd.** (Англия) благодарят Вас за приобретение уничтожителя насекомых **Luralite**. Это прибор, выполняющий одновременно две функции: декоративный светильник и одновременно – уничтожитель насекомых. Может использоваться там, где нежелательно использовать уничтожители насекомых с высоковольтной сеткой, поскольку он работает бесшумно, фрагменты убитых насекомых не попадают за пределы прибора и никому не видны. Это прибор с клеевой подложкой, использующий только одну инсектицидную лампу. Так же приборы могут комплектоваться небьющимися (**безосколочными**) лампами. Рекомендации, приведенные здесь, должны способствовать максимально эффективному использованию модулей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель LURALITE	Размеры, мм	Световая мощность	Лампы, Тип	Вес, кг	Площадь обслуживания	Клеевая подложка
Cento LUR-18 W	460 x 210 x 175	20 Вт	Y518 U	2,5	30 м.кв.	GB-9Y
Cento LUR-18 RAL	460 x 210 x 175	20 Вт	Y518 U	2,5	30 м.кв.	GB-9Y
Cento LUR-18 S/St	460 x 210 x 175	20 Вт	Y518 U	2,5	30 м.кв.	GB-9Y
Cento LUR-18 S/St Gold	460 x 210 x 175	20 Вт	Y518 U	2,5	30 м.кв.	GB-9Y
Cento LUR-18 Zn	460 x 210 x 175	20 Вт	Y518 U	2,5	30 м.кв.	GB-9Y
Prof LUR-36 W	670 x 210 x 175	40 Вт	Y536 U	3,0	60 м.кв.	GB-10Y
Prof LUR-36 RAL	670 x 210 x 175	40 Вт	Y536 U	3,0	60 м.кв.	GB-10Y
Prof LUR-36 S/St	670 x 210 x 175	40 Вт	Y536 U	3,0	60 м.кв.	GB-10Y
Prof LUR-36 S/St Gold	670 x 210 x 175	40 Вт	Y536 U	3,0	60 м.кв.	GB-10Y
Prof LUR-36 Zn	670 x 210 x 175	40 Вт	Y536 U	3,0	60 м.кв.	GB-10Y

УСТАНОВКА МОДУЛЯ

Модуль сначала должен быть надежно прикреплен к стене с помощью двух фиксирующих винтов, входящих в комплект поставки.

Luralite разработан для не сложной установки на стену. Он надевается на винты, предварительно закрепленные на стене, которые просто входят в пазы корпуса.

Для правильной эксплуатации модуля необходимо соблюдать следующие условия:

1. модуль должен быть размещен в оптимальном положении;
2. модуль должен работать 24 часа в сутки;
3. лампа должна заменяться не реже одного раза в год;
4. клеевая подложка заменяется по мере заполнения насекомыми.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Luralite предназначены для работы от электрической сети переменного тока напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц.

Пожалуйста, убедитесь в том, что модуль может использоваться совместно с Вашей электросетью.

ВНИМАНИЕ!

УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ
К ТРЕХПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ
(С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ)

РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЯ

Ваш модуль **Luralite** притягивает насекомых с помощью специальных ультрафиолетовых ламп, имеющих достаточную притягивающую способность, но тем не менее, следуя этим рекомендациям, Вы сможете наиболее полно реализовать потенциал модуля.

Наилучшим вариантом будет расположение Вашего модуля на высоте около 2 метров от земли, в самом темном месте, предотвращая попадание прямых лучей. Помните, что Luralite кроме выполнения функций уничтожения насекомых также выполняет функции светильника, и это должно учитываться при его размещении.

ОЧИСТКА

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ОЧИСТКЕ, УБЕДИТЕСЬ ЧТО МОДУЛЬ ВЫКЛЮЧЕН

Очистка должна производится раз в неделю, а клеевая подложка должна заменяться раз в месяц. Очистка модуля эта простая процедура, которая сводится к протиранию корпуса влажной тряпкой. После этого можно установить новую клеевую подложку.

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ ВЫКЛЮЧЕН

Для сохранения эффективности модуля необходимо заменять ультрафиолетовые лампы не реже одного раза в год. При этом необходимо убедиться в том, что устанавливаемые лампы имеют правильный тип.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛАМП ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ ВЫКЛЮЧЕН

Для замены лампы ее необходимо извлечь из держателей.

ЗАМЕНА КЛЕЕВОЙ ПОДЛОЖКИ

Удалите использованную клеевую подложку после четырех недель ее использования.

Перед установкой новой подложки снимите с нее защитное покрытие с клейкой стороны. Установите подложку на место клейкой стороной к лампе.

ГАРАНТИЯ

Ваш модуль **Luralite** имеет законную гарантию 1 год (за исключением ламп). Если в течение 12 месяцев в модуле будет обнаружен дефект, то модуль будет заменен. Замена вышедшего из строя прибора может быть так же произведена по взаимному согласию в любое время его эксплуатации, не зависимо от даты приобретения. Неисправный прибор должен быть отправлен поставщику для выяснения причины его выхода из строя. Если это окажется производственный брак, рабочий модуль остается у пользователя безвозмездно. При наличии неповрежденной пломбы. Если прибор вышел из строя по вине пользователя, то он оплачивает только разницу в цене нового прибора и остаточной стоимостью вышедшего из строя модуля. На эту модель **возможна пожизненная** гарантия.

Для получения изделием пожизненной гарантии необходимо в течение 10 дней от даты монтажа изделия (но не позднее 30 дней от даты приобретения), прислать на E-mail: info@yutec.ru сканированную копию полностью заполненного последнего листа этого паспорта, а так же фотографию уже включенного изделия, сделанную в день запуска в эксплуатацию. Заверенную копию паспорта необходимо отправить по адресу эксклюзивного дистрибьютора. В противном случае будет действовать обычная законная гарантия! Гарантия распространяется только на те модули, в которых использовались оригинальные запасные части фирмы-производителя компании YUTEC.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛАМПЫ, А ТАКЖЕ НЕ РАСПРОСТАНЯЕТСЯ НА МОДУЛИ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

Серийный номер			Дата приобретения	«_____»_____20___г.
Название дилера				
Адрес дилера				
Модель		**Luralite Cento LUR-18 W**		**Luralite Prof LUR-36 W**
		Luralite Cento LUR-18 RAL		**Luralite Prof LUR-36 RAL**
		Luralite Cento LUR-18 S/St		**Luralite Prof LUR-36 S/St**
		Luralite Cento LUR-18 S/St Gold		**Luralite Prof LUR-36 S/St Gold**
		Luralite Cento LUR-18 Zn		**Luralite Prof LUR-36 Zn**

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ

АО МАП Лтт

Ул. СНИИСХ, д. 21, г. Михайловск
Ставропольский край, 356241,
РОССИЯ