ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕТАЮЩИМИ НАСЕКОМЫМИ

Компании **ЮТЭК** (Россия) и **SWG Europe Ltd.** (Англия) благодарят Вас за приобретение уничтожителя насекомых **Chameleon**. Модули **Chameleon** это мощное и высокопродуктивное решение в области устройств контроля за летающими насекомыми с клеевой подложкой. Они для тех случаев, когда присутствуют разные виды насекомых. Эти приборы могут комплектоваться небьющимися (**безосколочными**) лампами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Размеры, мм	Световая мощность	Лампы, Тип	Вес, кг	Площадь обслуживания	Клеевая подложка, Тип
CMY-36 Zn	450x60x322	40 W	**Y536 T5H**	2,8	80 кв.м	GB-26B или GB-27Y
CMY-72 Zn	450x60x322	80 W		2,9	160 кв.м	
CMY-2x36 Zn	455x120x325	80 W		5,8	180 кв.м	
CMY-2x72 Zn	455x120x325	160 W		5,9	320 кв.м	

Chameleon YUTEC – это современное решение в области устройств контроля за летающими насекомыми с клеевой подложкой. Модули применяются для тех случаев, где гигиена имеет решающее значение. Существуют четыре модификации модулей, два из которых имеют двустороннее расположение и работают на все 360 градусов. Так же приборы могут комплектоваться небьющимися (**безосколочными**) лампами. Модули можно подвешивать к потолку или на выступающие кронштейны, а так же устанавливать на поверхность стола.

Рекомендации, приведенные здесь, должны способствовать максимально эффективному использованию модулей.

ВНИМАНИЕ!

МОДУЛЬ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В МЕСТАХ, В КОТОРЫХ НЕТ ПАРОВ ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЯ, СВЯЖИТЕСЬ С МЕСТНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНОЙ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ МОДУЛЯ.

Приборы в корпусе из пищевой нержавеющей стали предназначены для использования на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности.

УСТАНОВКА

Для эффективной работы модуля необходимо выполнение нескольких условий.

1. Модуль должен быть правильно расположен.
2. Модель модуля должна быть правильно подобрана для защищаемого помещения.
3. Модуль должен работать круглосуточно.
4. Лампы должны заменять каждые 12 месяцев.
5. Клеевая подложка должна заменяться каждые 4 недели.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Модели рассчитаны для питания от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220-240 В. Пожалуйста, убедитесь что напряжение питания и другие параметры вашей электросети соответствуют указанным на модуле.

ВНИМАНИЕ!

МОДУЛЬ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ТРЕХПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ (С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ).

РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЯ

Лучше всего располагать модуль на высоте около 2 метров от земли, в самом темном месте внутри защищаемой зоны, подальше от окон таким образом, чтобы насекомые летели только на свет, излучаемый модулем.

Помните, что если на пути распространения света будут находиться какие-либо препятствия, возможно, может потребоваться большее количество модулей. Основным правилом является то, что свет от модуля должен быть видим во всех точках защищаемой зоны.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Для сохранения эффективности работы модуля заменяйте ультрафиолетовые лампы приблизительно каждые 9-12 месяцев, убедитесь в том, что новые лампы имеют правильный тип. Клеевая подложка должна заменяться каждые 4 недели.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО СОМНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ ОБРАТИТЕСЬ К ПОСТАВЩИКУ.

ОЧИСТКА

ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНО ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Очистка должна производиться через постоянные интервалы времени, величина которых зависит от среды, в которой применяется модуль (обычно раз в месяц). Поверхность модуля необходимо очистить влажной тряпкой от грязи и жира.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛАМПЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНО ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

Перед тем, как снять лампу, снимите клеевую подложку, а затем потяните слегка на себя и с усилием от цоколя лампу **Y536 T5H.** Снимите ее. Удалите лампу через боковое отверстие. Установка лампы производится в обратной последовательности.

В некоторых моделях для замены лампы необходимо просто надавить красную кнопку на держателе лампы.

ЗАМЕНА КЛЕЕВОЙ ПОДЛОЖКИ

Клеевая подложка должна заменяться каждые 3 недели или по мере ее заполнения насекомыми. Перед установкой новой клеевой подложки, снимите с нее защитное бумажное покрытие. Замена производится через боковое отверстие прибора по направляющим внутри прибора.

МОНТАЖ

При монтаже на стену необходимо на стене закрепить 2 винта с дюбелями, входящие в комплект поставки модуля, и подвесить модуль на эти винты. Для этого на них имеются специальные грушевидные отверстия. Расстояние между центрами монтажных отверстий составляет 300 мм.

Так же прибор можно подвешивать к потолку, к специальным кронштейнам или к трубам при помощи металлических цепочек за специальные винты с накаткой для подвеса. Сдвоенные модели не могут крепиться на стены.

ГАРАНТИЯ

Ваш модуль **Chameleon** имеет законную гарантию 1 год (за исключением ламп). Если в течение 12 месяцев в модуле будет обнаружен дефект, то модуль будет заменен. Замена вышедшего из строя прибора может быть так же произведена по взаимному согласию в любое время его эксплуатации, не зависимо от даты приобретения. Неисправный прибор должен быть отправлен поставщику для выяснения причины его выхода из строя. Если это окажется производственный брак, рабочий модуль остается у пользователя безвозмездно. При наличии неповрежденной пломбы. Если прибор вышел из строя по вине пользователя, то он оплачивает только разницу в цене нового прибора и остаточной стоимостью вышедшего из строя модуля. На эту модель **возможна пожизненная** гарантия.

Для получения изделием пожизненной гарантии необходимо в течение 10 дней от даты монтажа изделия (но не позднее 30 дней от даты приобретения), прислать на E-mail: info@yutec.ru сканированную копию полностью заполненного последнего листа этого паспорта, а так же фотографию уже включенного изделия, сделанную в день запуска в эксплуатацию. Заверенную копию паспорта необходимо отправить по адресу эксклюзивного дистрибьютора. В противном случае будет действовать обычная законная гарантия!
Гарантия распространяется только на те модули, в которых использовались оригинальные запасные части фирмы-производителя компании YUTEC.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛАМПЫ, А ТАКЖЕ НЕ РАСПРОСТАНЯЕТСЯ НА МОДУЛИ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И/ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПЛОМБЫ.

Серийный номер				Дата приобретения		«__»_____202_г.		
Наименование дилера								
Тел. и E-mail дилера								
Пользователь прибора								
Модель Chameleon YUTEC		**CMY-36 Zn**		**CMY-72 Zn**		**CMY-2x36 Zn**		**CMY-2x72 Zn**

ЮТЭК Pest Control
WWW.KrysNet.RU
WWW.MyxNet.RU
E-mail: INFO@YUTEC.RU

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ

ЗАО МАП Лтд

Ул. СНИИСХ, д. 21, г. Михайловск
Ставропольский край, 356241,
РОССИЯ